

# XEDAMINT

## Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til spirehæmning af kartofler

Etikette nr: II  
GODKENDT

7. juli 2023

for pakninger på 20L  
Miljøstyrelsen

*Frøgrønt Skov*

Vækstreguleringsmiddel, nr. 717-2.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse  
om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Olie af grøn mynte..... 950 g/l (100% w/w)

Midlet er et tågekoncentrat (skal opvarmes).

### BRUGSANVISNING

Xedamint er et spirehæmmende middel udvundet af olie af grøn mynte. Det anvendes til spirehæmning af kartofler i forbindelse med lagring. Behandlingen af kartoffelknolde skal foretages inden de begynder at spire, men efter sårhelingen. Behandlingen foretages ved hjælp af varm-tåge-generator (Elektrofog) fra Xeda. Det er vigtigt, at kartoffelknoldene inden behandling fordeles jævnt på lageret (eksempelvis ikke stablet i en kegle). Desuden skal følgende iagttages:

- Kartofler, som skal behandles, skal være i hvile, skindfaste, tørre og rene.
- Knoldenes sårhelingsproces skal være afsluttet.
- Sygdomsinficerede og ødelagte knolde skal fjernes.
- Temperaturen i lageret skal være mellem 8 og 10 °C

### Dosering:

Første behandling: 90 ml/ton som tilføres i god tid inden kartoflerne begynder at spire (2-3 uger efter sårheling).  
Efterfølgende behandlinger: 30 ml/ton hver 3. uge  
Der må maksimalt behandles 10 gange i alt.

### Fremgangsmåde

Kartoflerne skal være tørre før anvendelse af Xedamint. Vær derfor opmærksom på, om der er dannet kondens i forbindelse med nedkøling. I kasser og på loslager:

- Stop eventuel ekstern ventilation.
- Start intern ventilation på lav hastighed.
- Tilfør produktet med tågegeneratoren mens intern ventilation opretholdes
- Slå om til ekstern ventilation efter 2-3 dage.

Det vil være en fordel, at ekstern ventilation kun kører i afgrænsede perioder, idet koncentrationen af Xedamint ellers kan mindskes.

### Anvendelsesudstyr

VIGTIGT: Xedamint må kun påføres med Electrofog (Venturi type) eller Synofog. Læs brugsanvisningen inden brug. Ved brug af andet udstyr skal du kontrollere, om Xeda International har godkendt brugen.

Gamle Electrofog-modeller uden Venturi-system er ikke egnede til anvendelse af Xedamint på grund af mulig risiko for brand. På en Electrofog med Venturi-systemet starter serienummeret med bogstavet H. Hvis H er fraværende i serienummeret, må Electrofog ikke bruges sammen med Xedamint.

Xedamint må ikke påføres med forbrændingsudstyr (bruger benzin som brændstof) som Swingfog, Pulsfog eller Igeba udstyr, da det udgør en uacceptabel risiko for at forårsage brand. Derudover kan forbrændingsudstyr producere CO<sub>2</sub> og ethylen, hvilket kan være skadeligt for kartoffelkvaliteten.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte Xeda International.

### Anvendelse af Elektrofog-udstyret

Elektrofoggen skal operere ved 200°C +/-5°C og placeres efter ventilatoren eller alternativt i et hul i væggen eller døren. Beskyt kartoflerne nærmest udrustningen for at undgå overdosering. For at opnå en jævn fordeling skal tågen cirkulere i lageret – helst med brug af flere ventilatorer som startes og stoppes på skift.

### Opbevaring

Xedamint opbevares mørkt og køligt.

### Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

**Mindest holdbar i 2 år efter produktionsdatoen, som sammen med batch nr. står andetsteds på emballagen.**

# XEDAMINT



## FARE

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Undgå indånding af tåge (P261).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs mere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til spirehæmning af kartofler.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Kartofler behandlet med Xedamint må anvendes til foder.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

**Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.**

**Må ikke tømmes i kloak afløb.**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

UF1 : EGXC-KFPE-330A-C5T0

## Førstehjælp

**INDÅNDING:** Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

**I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:** Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald ikke opkastning (P301+P310+P331).

**ØJNENE:** Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt evt. læge.

Kontakt straks læge.

Medbring sikkerhedsdatabladet ved lægekontakt